

- Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 2 adet 1Gigabitlik SFP modül yuvası bulunmalı
- Bakır ethernet bağlantıları sonlandırmak için 4 adet 10/100/1000Base-TX RJ45 port bulunmalı
- SFP yuvaları Multimode ve Singlemode Gigabit SFPLeri desteklemeli.
- Cihaz üzerindeki LEDler sayesinde hem fiber hem de bakır portların durumları izlenebilmeli.
- Bakır portlar full duplex / half duplex otomatik olarak algılayabilmeli. Full duplex çalışırken akış kontrolü, half duplex çalışırken çarpışan çerçevelerin kontrolünü yapabilmeli.
- 10Kbyte'a kadar jumbo frameleri desteklemeli.
- 1024 adet MAC adresi desteklemeli
- Güç beslemesi girişi 5VDC 3A olmalı.
- Güç tüketimi 3W altında olmalı.
- Çalışma sıcaklık aralığı 0~ 50°C olmalı
- Cihazın güç beslemesi yapıldığında ilgili LED ile gösterilmeli.
- Fiber optik portlara bağlantı yapıldığında link durumunu LED ile göstermeli, data transferi başladığında da farklı bir LED ile göstermeli.
- Bakır RJ45 portlara bağlantı yapıldığında link durumunu LED ile göstermeli, data transferi başladığında da farklı bir LED ile göstermeli.

Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.516 Şişli/İstanbul | Tel : +90 212 3204030 | Fax : +90212 3200255 | e-mail : info@telkolink.com

www.telkolink.com

© 2009 telcolink Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that are trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 617-000175 Rev. C

Haberleşme sistemlerinde **yüksek performansı** yakalayın

