

## RACK2000A | Ethernet – Fiber Optik Çevirici Boş Şasi Şartnamesi

- Ethernet Media Çevirici şasi (Rack), 19" kabin içine monte edilebilmelidir.
- Şasi (Rack) 2U yüksekliğinde olmalıdır.
- Şasi (Rack) üzerinde 14 adet ethernet media çevirici ünitesi sabit olarak bulunmalıdır.
- 14 adet media çevirici birim birbirinden bağımsız çalışmalı. Birbirinin trafiğinden etkilenmemelidir.
- Şasi (Rack) üzerine, aynı markaya ait her tipten (10/100Mbit Multimode/Singlemode, 10/100/1000Mbit Multimode/Singlemode, dual-strand, single-strand, vs.) Media çevirici cihazı takılabilmelidir.
- Standalone (harici – tek başına) olarak kullanılmakta olan media çevirici cihazlar Şasi (Rack) üzerine takılabilmelidir.
- Şasi (Rack), redundant (yedekli) ve hot-swap (çalışırken takılıp sökülebilen) olarak çalışan iki adet güç kaynağına sahip olmalıdır.

### Ürünün Spekt değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

Çalışma ortam sıcaklığı : 0°C to 50°C

Saklama ortam sıcaklığı : -40°C to 85°C

Bağıl nem : 5%~95%

Boyutlar : 482.6mm×350mm×88mm

### Güç Kaynağı

Giriş değeri : AC 100~260V,50~60HZ, or DC -48V

Üzerindeki her bir media çevirici üniteye sağladığı : DC +5V

Güç tüketimi : < 60W

Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.516 Şişli/İstanbul | Tel : +90 212 3204030 | Fax : +90212 3200255 | e-mail : info@telkolink.com

[www.telkolink.com](http://www.telkolink.com)

© 2009 telcolink Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that are trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 617-000175 Rev. C

Haberleşme sistemlerinde **yüksek performansı** yakalayın

