

Şasi Tipi, Kart Yuvalı, Ethernet – Fiber Optik Çevirici Şartnamesi

- Ethernet Media Çevirici cihaz, şasi (Rack) tipinde olmalı ve 19" kabin içine monte edilebilmelidir.
- Cihaz 2U yüksekliğinde olmalıdır.
- Cihaz üzerinde 16 adet kart yuvası bulunmalı. Bu kart yuvalarına aşağıdaki özelliğe sahip media çevirici kartları takılabilir:
 - Fiber çıkışı multimode veya singemode olan, bakır çıkışı ise 10/100Base-Tx hızında çalışan media çevirici kartlar.
- Şasi enerji altındayken, media çevirici kart modülleri, kesintiye sebep olmadan, takılıp çıkarılabilir (hot-swappable).
- Şasi çalışır vaziyetteyken takılan kart modülü otomatik olarak algılanıp, aktif hale gelebilmelidir.
- 16 adet yuvadan herbirinde, farklı özelliklerde media çevirici kartları aynı anda çalışabilmelidir.
- Media çevirici şasi üzerine yedek power supply (güç kaynağı), hot-swappable olarak takılabilir.
- Her iki güç kaynağı yük paylaşımli olarak aynı anda çalışmalı. Biri arızalandığında, sistem kesintisi oluşmadan, diğeri tüm yükü üzerine almalıdır.
- Şasi gövdesi tamamen alüminyum olmalıdır.
- Çevirici şasinin spektleri aşağıdaki gibi olmalıdır
 - Çalışma Sıcaklık aralığı : 0°C ~ 50°C
 - Saklama Sıcaklık aralığı : -40°C ~ 85°C
 - Bağıl nem oranı : 5%~95%
 - Boyutları : 482.6mm×350mm×88mm (ExBxY) (19" 2U)
 - Güç Kaynağı modülü giriş beslemesi: AC 100~260V, 50~60HZ, veya DC -48V
 - Güç Kaynağı modülü çıkış gerilimi: DC +5V
 - Çevirici şasi toplam güç tüketimi: <60W

Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.516 Şişli/İstanbul | Tel : +90 212 3204030 | Fax : +90212 3200255 | e-mail : info@telcolink.com

www.telcolink.com

© 2009 telcolink Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that are trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 617-000175 Rev. C

Haberleşme sistemlerinde **yüksek performansı** yakalayın

