

**CLR-SA-BNC Analog Video Hattı Yüksek Gerilim Koruyucu ( Surge Arrester)**

CLR Networks CLR-SA-BNC Yüksek gerilim koruyucu koaksiyal kablolardan yıldırım vs gibi değişik sebeplerle oluşabilecek gerilim dalgalanmalarına karşı bu kabloların bağlı olduğu uç cihazları korur. İki cihaz arasına montajı yapılarak topraklama ucu topraklanır. Özellikle CCTV sistemlerinde analog kameralarınızı korumak için kullanılması gereklidir.

**Kullanım Alanları**

- Analog CCTV Güvenlik Kameraları
- Analog HD CCTV Güvenlik Kameraları ( AHD Kamera )
- Analog HD TVI Güvenlik Kameraları
- Analog HD CVI Güvenlik Kameraları
- 10Base-2 10Mbps Koaksiyal Ethernet Uygulamaları
- SDI Video Uygulamaları

**Teknik Özellikler**

- Nominal Akım (8/20us)(In): 10KA
- Çalışma Voltajı (Un): DC5V DC12V DC24V
- Frekans Bandı : 20KHz. 1MHz. 40MHz . 100MHz
- Empedans: 75Ω
- Voltaj Koruma Seviyesi (up): 120V
- Cevap Süresi 1ns
- Koaksiyal kablo giriş konnektörü BNC Dişi Konnektör
- Koaksiyal kablo çıkış konnektörü BNC Erkek Konnektör
- Sinyal Kaybı (IL Insertion loss): 0.2db
- Enerji Bağlantısına gerek duymaz
- Tak çalıştır ( Herhangi bir konfigürasyona gerek yok)

CLR-SA-BNC BNC M/F Kokasiyal Analog Video Hattı Yüksek Gerilim Koruyucu

