

✓ RP-GS2026IX | 20-P SFP(100/1G) + 4-SFP/TP combo + 2-SFP(1G/10G) L2+ SW

2 adedi 10Gbps SFP+ ve 4 adedi RJ45 Combo olmak üzere 26 adet SFP yuvaya sahiptir. Fiber optik haberleşme ağlarında merkez ağ anahtarı olarak kullanılır. 802.1Q VLAN, 802.1x Security, Hız Kontrol , Port Konfigürasyonu , Port Mirroring, Port istatistikleri , QoS fonksiyonu gibi birçok L2 yönetim fonksiyonlarını destekler. SNMP , HTTP ve Telnet arayüzleri ile uzaktan yönetimi destekler.



- Port Kontrol
- L2 Switching
- L3 Switching
- VLANs
- Spanning Tree
- Link Aggregation
- IP Multicast
- QoS
- Security
- Synchronization
- Management
- SFP DDMI
- LED Indicators

PORT Bilgisi

Port 1-24 : 100/1G SFP Port

Port 20-24 : UTP Combo Port

Port 25-26 : 1G/10G SFP+ Port



- 20 * SFP Portu (100Base FX ve 1000Base-X)
- 4* RJ45/SFP(100/1G) portu , RJ45 yada SFP'yi otomatik algılar.
- IPv6 Yönetim
- IPv4 Statik Yönlendirme
- QoS uygulaması için her porta 8 adet öncelik belirleme.
- Port-based VLAN, 802.1Q VLAN, Voice VLAN ve Q-in-Q(double tagging) fonksiyonu
- Protected Port ve LoopBack Detection fonksiyonu
- IEEE 802.1x Güvenlik fonksiyonu
- VLAN Atama , Misafir VLAN fonksiyonu
- Switchte bağlanabilecek HOST sayısını MAC adresi bazında sınırlayabilme
- IEEE802.1d & 802.1w & 802.1s
- IP Multicast kapsamında IGMP v2, v3 snooping, MLD v1 snooping, IGMP filtering, IPMC throttling ve MVR (Multicast VLAN Registration) protokollerini sağlar
- MLD v1/v2 snooping desteği sayesinde IPv6 multicast paketlerini sadece dinleyen alıcılara iletir
- DHCP Client / DHCP Option 82 Relay / DHCP Snooping Fonksiyonu
- L2 ~ L4 Paket kontrolü için ACL fonksiyonu , Ingress/Egress hız kontrolü
- Broadcast/Multicast/Unicast storm kontrolü
- ARP Denetleme / IP source guard
- RMON 1,2,3,9
- SFP Transceiver DDMI Fonksiyonu
- Remote port configuration setting and statistics monitoring
- Text Konfigürasyonu yükleme ve indirme
- Besleme 100~240VAC, 50/60 Hz. DC Besleme opsiyonel

10Gbase-SR/LR

100Base-FX

1000Base-X