

Model 1100 ve Model1200 Serisi ST Konnektörlü Media Konverter

Özellikler

1. IEEE802.1 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3 100Base-FX uygundur
2. MDI/MDI-X otomatik algılama 10M/100M otomatik algılama
3. full /half duplex, Point-to-point transparan transfer destekler
4. Harici güç 5VDC input
5. Tak çalıştır, kolay kurulum
6. 2U 19" lik , 14 slotlu rack üzerine monte edilebilir



Model1100

Genel

Model1100, 10/100M Media çevirici, uzun mesafede 10Base-T ve 100Base-TX ethernet trafğini iletmek için, düşük maliyetli, tak çalıştır bir çözümdür. 10/100 otomatik algılama özelliği sayesinde 10Mbitlik eski aların yükseltilmesi hic bir sorun yasanmada gerçekleştirilebilir.

Boyutları çok küçüktür. Ethernet giriş jak ekranlıdır. Fiber bağlantı ise ST konnektörler üzerinden yapılır. half ve full dublex bağlantıyı otomatik olarak algılaması özelliği, konfigürasyon yapmadan kullanılabilmesine imkan sağlar.

Spektleri

IEEE802.1 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3 100Base-FX standartlarına uygundur

RJ45 port hızı 10/100Mbps auto negotiation

Model1200 üzerinde 2 adet, Model1100 de 1 ad RJ45 port bulunur.

Optik port hızı 100Mbps

Çalışma Şekli Asynchronous point to point

İletim mesafesi RJ45port: 100m

Fiber optic:20,40,60,80,100,120km(SM),
2 km(MM) opsiyonel

RJ45 port kablosu UTP 5E

Fiber konnektör ST

Fiber optik kablolar: Single Mode:8.3/125,8.7/125,9/125 or 10/125 um

Muti-Mode:50/125,62.5/125 um

Dalgaboylari:850nm,1310nm,1550nm

Power

Power kaynagi Harici 5VDC input

Tüketim: 4W

Cevresel Sartlar

Çalışma sic:-10 °C to 65°C

Saklama sıcaklığı: -20 to 70°C

nem : 5% to 95%

Ebat: 94.0 × 71.0 × 26.0mm(Power External)

Koruma: Iron

Renk Beyaz

Agirlik: 230g

FCC,CE, RoHS approvals

Paket Listesi

1. Model1100 series Ethernet Media Converter×1
2. 5VDC power adapter ×1(Media converter/5VDC, power external)
3. User manual ×1

Model1200 Resim



Model1200

Siparis Bilgileri

Model	Açıklama
Model1100-M-ST	1x10/100Base-TX to 100Base-Fx Converter Multimode, ST Connector
Model1200-M-ST	2x10/100Base-TX to 100Base-Fx Converter Multimode, ST Connector