



Stereo Audio Ses RCA to Fiber Optik Çevirici FC 20km Single Fiber



Teknik Özellikler

- Fiber Optik Konnektörü FC Simplex (Tek Core)
- Optik Haberleşme Mesafesi 20km
- Fiber Kablo Tipi Singlemode
- Audio 24Bit Digital Encoded
- Video Giriş/Çıkış Konnektörü RCA
- Giriş / Çıkış Empedansı 600 Ohm Unbalanced
- Audio Frekans Cevabı 20Hz~20KHz
- Örnekleme Frekansı 48KHZ
- İşaret Gürültü Oranı S/N>85dB
- Maksimum Giriş/Çıkış Voltajı 2.0Vp-p
- Power Girişi DC 5V@1A
- Güç Tüketimi < 3W

CLR-RCA-F10	1 Channel Audio RCA to Fiber Optic Converter FC SM 20km
CLR-RCA-F10B	1 Channel Bidi Audio RCA to Fiber Optic Converter FC SM 20km
CLR-RCA-F20	2 Channel Audio RCA to Fiber Optic Converter FC SM 20km
CLR-RCA-F20B	2 Channel Bidi Audio RCA to Fiber Optic Converter FC SM 20km
CLR-RCA-F40	4 Channel Audio RCA to Fiber Optic Converter FC SM 20km
CLR-RCA-F40B	4 Channel Bidi Audio RCA to Fiber Optic Converter FC SM 20km

0212 320 4030 & bilgi@telkolink.com