

## CLR Networks Analog Telefon - Fiber Optik Çevirici & Mesafe Uzatma

### Genel Tanım

CLR Networks 1 kanal FXS/FXO fiber optik çeviriciler PSTN yada PBX çıkışından alınan analog telefon sinyalini fiber optik singlemode yada multimode kablo üzerinde başka bir noktaya taşımak için ideal çözüm sunar.

### Uygulama - Topoloji ve Ürün Görselleri



PBX santralinin herhangi bir dahili hattı fiber optik kablo üzerinden taşınabileceği gibi Türk Telekom PSTN/POTS telefon hattında fiber kablo kullanılarak farklı noktalara taşınabilir.

Mevcut F/O Altyapısının bulunduğu yerlerde ayrıca telefon kablosu çekilmeden telefon hatları aktarımı yapılarak maliyet tasarrufu sağlar.

### Teknik Özellikler

- PSTN yada PBX tarafı için FXO
- Telefon yada Faks Tarafı için FXS
- Telefon Hattı Arayüzü RJ45
- Fiber Optik Bağlantısı SC Singlemode Single yada Dual Fiber
- Sesleri sıkıştırılmadan gönderir
- Noktadan Noktaya Bağlantı
- Besleme AC 220V , 5W'dan daha düşük güç tüketimi
- Hat kodu PCM,64Kbps/line
- FXO Giriş Empedansı 200+680//0.1  $\Omega$
- FXO Ring Voltajı:35~150V
- FXO Ring Frekansı :17~60HZ
- FXO Geri Dönüş Kaybı 20 db
- FXS Giriş Empedansı 200+680//0.1  $\Omega$
- FXS Abone Hattı Empedansı 1K $\Omega$ 'dan az
- FXS Tepe Ring Voltajı 110~150V
- FXS Ring Frekansı : 22~28HZ
- FXS Besleme Voltajı 48V
- FXS Geri Dönüş Kaybı 20 db

### Sipariş Kodu

CLR-FXS-0100 : FXS 1 Voice to Fiber Converter SM SC 20km

CLR-FXO-0100 : FXO 1 Voice to Fiber Converter SM SC 20km