

CLR Networks Analog Telefon - Fiber Optik Çevirici & Mesafe Uzatma**Genel Tanım**

CLR Networks 2 kanal FXS/FXO fiber optik çeviriciler PSTN yada PBX çıkışından alınan analog telefon sinyalini fiber optik singlemode yada multimode kablo üzerinde başka bir noktaya taşımak için ideal çözüm sunar.

Görseller

PBX santralinin herhangi bir dahili hattı fiber optik kablo üzerinden taşınabileceği gibi Türk Telekom PSTN/POTS telefon hattında fiber kablo kullanılarak farklı noktalara taşınabilir.

Mevcut F/O Altyapısının bulunduğu yerlerde ayrıca telefon kablosu çekilmeden telefon hatları aktarımı yapılarak maliyet tasarrufu sağlar.

Teknik Özellikler

- PSTN yada PBX tarafı için FXO
- Telefon yada Faks Tarafı için FXS
- Telefon Hattı Arayüzü RJ45
- Fiber Optik Bağlantısı SC Singlemode Single yada Dual Fiber
- Sesleri sıkıştırılmadan gönderir
- Noktadan Noktaya Bağlantı
- Besleme AC 220V , 5W'dan daha düşük güç tüketimi
- Hat kodu PCM,64Kbps/line
- FXO Giriş Empedansı 200+680//0.1 Ω
- FXO Ring Voltajı:35~150V
- FXO Ring Frekansı :17~60HZ
- FXO Geri Dönüş Kaybı 20 db
- FXS Giriş Empedansı 200+680//0.1 Ω
- FXS Abone Hattı Empedansı 1K Ω 'dan az
- FXS Tepe Ring Voltajı 110~150V
- FXS Ring Frekansı : 22~28HZ
- FXS Besleme Voltajı 48V
- FXS Geri Dönüş Kaybı 20 db

Sipariş Kodu

CLR-FXS-0200 : FXS 2 Voice to Fiber Converter SM SC 20km

CLR-FXO-0200 : FXO 2 Voice to Fiber Converter SM SC 20km