



TLC485 | RS232 to RS485 Seri Çevirici

RS232 ve RS485 seri arayüzler arasında çevirici olarak kullanılır. Enerjisini Bilgisayarın Com Portu seri porttan alır. Harici bir beslemeye gerek duymaz. Endüstriyel otomasyon , Elektrik ve IC Kart ödeme sistemleri gibi bir çok alanda kullanılır. Yüksek hızlı ve uzun mesafeli seri haberleşme sistemlerinde yüksek performans sağlar.



Teknik Özellikler

- RS232 Port Beslemeli. Haric bir beslemeye gerek yok.
- Tak Çalıştır. Herhangi bir konfigürasyona gerek yok
- Data formatını otomatik algılama ve kendi kendini ayarlayabilme
- Akış Kontrolüne gerek yok.
- Data yönünü otomatik algılama
- 128 Nod Desteği
- EIA RS-232C, RS-485 Standartlarını destekler
- RS-232 Sinyali : TX, RX, GND
- RS-485 Sinyali : D+, D-, GND
- Çalışma Modu : Asynchronism, point to point, 4 wire full-duplex
- Data Transfer Hızı : 300~115200bps
- Otomatik test sinyali ile sinyal hızını tespit eder.
- Kesintisiz Haberleşme Sağlar. İletişimde gecikme olmaz.
- Veri Transfer Mesafesi : RS-485 Tarafı: 1.2Km
- Veri Transfer Mesafesi : RS-232 Tarafı: Enaz 5Mt
- Surge Port Koruması : 1500W
- ESD Port Koruması : 15KV
- RS-232 Konnektörü DB9 Dişi
- RS-485 Konnektörü DB9 Erkek yada DB9F to 3 Bit Terminal Blok
- Çalışma Sıcaklığı : -20°C to 60°C
- Boyutlar : 90.0mm×33.0mm×16.5mm(DB9)