

## Fibridge G.SHDSL Modem Kurulumu

### Her Aşama için LED Durumları Tablosu

#### Devreye Alma Adımları

- 1) Cihaza enerji verin.
- 2) NT ve LT cihaz karşılıklı olacak şekilde DSL bağlantısını yapın. Bir süre buluşmasını bekleyin.
  - 2.1) DSL line portu 2 tellidir. RJ11 konnektörün ortadaki iki pini kullanılır.
  - 2.2) İki DSL portu karşılıklı bağlanırken 2 tel çapraz çakılmalıdır.
- 3) E1 bağlantısını yapın.
  - 3.1) E1 2mbit portu 120 ohm'dur. RJ45 konnektörün 1-2 (RX), 4-5 (TX) pinleri kullanılır.
  - 3.2) İki E1 portu karşılıklı olarak bağlanırken Rx ve Tx uçları çaprazlanarak çakılmalıdır.
- 4) Veri iletişimine hazırdır.

**Not :** Her aşamada aşağıdaki tabloyu kullanarak LED durumlarını gözlemleyebilirsiniz.

Aşamalar	NT Cihaz						LT Cihaz					
	E1	LT	PWR	Alarm	STAT	L1	E1	LT	PWR	Alarm	STAT	L1
Power ON - Cihaz fişe takıldı	Kırmızı	Sönük	Yeşil	Kırmızı yanıp söner	Yeşil yanıp söner	Kırmızı yanıp söner	Kırmızı	Yeşil	Yeşil	Kırmızı yanıp söner	Yeşil yanıp söner	Kırmızı yanıp söner
DSL line kablosu bağlandı	Kırmızı	Sönük	Yeşil	Kırmızı yanıp söner	Yeşil yanıp söner	Önce turuncu Sonra Yeşil sabit	Kırmızı	Yeşil	Yeşil	Kırmızı yanıp söner	Yeşil yanıp söner	Önce turuncu Sonra Yeşil sabit
E1 kablosu bağlandı	Sönük	Sönük	Yeşil	Sönük	Yeşil yanıp söner	Yeşil	Sönük	Yeşil	Yeşil	Sönük	Yeşil yanıp söner	Yeşil
Veri iletişimine hazır	Sönük	Sönük	Yeşil	Sönük	Yeşil yanıp söner	Yeşil	Sönük	Yeşil	Yeşil	Sönük	Yeşil yanıp söner	Yeşil

**Not :** Bu Kurulum kılavuzu, iki adet G.SHDSL modemin, NT-LT olarak karşılıklı çalıştırıldığı durum için hazırlanmıştır.

Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.516 Şişli/İstanbul | Tel : +90 212 3204030 | Fax : +90212 3200255 | e-mail : info@telkolink.com

[www.telkolink.com](http://www.telkolink.com)

© 2009 telcolink Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that are trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 617-000175 Rev. C

