

**CLR-CNS-H500 @ Endüstriyel Tip 5Port 10/100M RJ45 3G UMTS / HSPA + Router****# Port Bilgileri**

- WAN Portu 2\*10/100M RJ45
- LAN Portu 3\*10/100M RJ45
- Wi-Fi Kablosuz Ağ Desteği
- Çift SIM Kart
- 1xRS232 Portu
- 1xRS485 Portu
- 2 \*Digital Giriş / Çıkış
- GPS Desteği
- 4\*Anten Giriş Konnektörü (SMA Female  
2\*Hüresel Ağ + 1\*GPS + 1\*Wi-fi için )
- Reset Butonu

**# Frekans Bilgisi**

- 900/2100 @ UMTS
- 850/900/1800/1900 @ GSM

**# Enerji ve Çevresel**

- Enerji Girişi 9-48VDC
- Güç Tüketimi 5W
- Ebatlar 132\*103.8\*45mm
- IP30 Kasa
- Ray / Duvar Montajı
- Çalışma sıcaklığı -40 ~ 70°C

**# Performan Bilgileri**

- CPU 528Mhz , 32-Bit ARM Cortex-A7
- Flash 128MB
- Memory 128MB DDR3
- Mikro SD Kart Maksimum 128GB

**# Network Protokolleri**

- PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIPv1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QOS, Sntp, Telnet, VLAN

1. VPN Tünel DMVPN/IPsec/OpenVPN/PPTP/L2TP/GRE
2. Access Authentication CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2
3. Firewall ACL/DMZ/Port Mapping/MAC Binding
4. AAA Radius, TACACS+, LDAP, Local Authentication
5. Reliability VRRP, WAN Failover, Dual SIM Backup

0212 320 4030 &amp; bilgi@telkolink.com