

**CLR-CNS-L500 @ Endüstriyel Tip 5Port 10/100M RJ45 4G LTE Ethernet Router****# Port Bilgileri**

- WAN Portu 2*10/100M RJ45
- LAN Portu 3*10/100M RJ45
- Wi-Fi Kablosuz Ağ Desteği
- Çift SIM Kart
- 1xRS232 Portu
- 1xRS485 Portu
- 2 *Digital Giriş / Çıkış
- GPS Desteği
- 4*Anten Giriş Konnektörü (SMA Female
2*Hüresel Ağ + 1*GPS + 1*Wi-fi için)
- Reset Butonu

Frekans Bilgisi

- B1/B3/B5/B7/B8/B20 @ FDD LTE
- B38/B40/B41@ TDD LTE
- B1/B5/B8@WCDMA
- B3/B8@GSM

Enerji ve Çevresel

- Enerji Girişi 9-48VDC
- Güç Tüketimi 5W
- Ebatlar 132*103.8*45mm
- IP30 Kasa
- Ray / Duvar Montajı
- Çalışma sıcaklığı -40 ~ 70°C

Performan Bilgileri

- CPU 528Mhz , 32-Bit ARM Cortex-A7
- Flash 128MB
- Memory 128MB DDR3
- Mikro SD Kart Maksimum 128GB

Network Protokolleri

- PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIPv1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QOS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH vs.

1. VPN Tünel DMVPN/IPsec/OpenVPN/PPTP/L2TP/GRE
2. Access Authentication CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2
3. Firewall ACL/DMZ/Port Mapping/MAC Binding
4. AAA Radius, TACACS+, LDAP, Local Authentication
5. Reliability VRRP, WAN Failover, Dual SIM Backup

0212 320 4030 & bilgi@telkolink.com