

PSE500 Serisi Power Over Ethernet POE Enjektörler**Genel Tanım**

POE Enjektörler Kablosuz AP , Güvenlik Kameraları , IP telefon , PDAs ve diğer POE destekli cihazları ethernet/network kablosu üzerinden beslemek için kullanılır.

PSE500 Serisi POE Enjektörler IEEE 802.3af/at PoE Standardı ile uyumlu olup çıkış güçleri 15.4W ve 30W olan modeller mevcuttur. SAFC fonksiyonu sayesinde sadece IEEE 802.3af/at uyumlu cihazları besler. IEEE802.3at yada IEEE 802.3af özellikli cihazları otomatik olarak algılar. Enerji dalgalanmalarına karşı koruması mevcuttur.

**Teknik Özellikler**

	PSE501-15W	PSE501G-15W	PSE501-30W	PSE501G-30W
Port Sayısı	2*10/100	2*10/100/1000	2*10/100	2*10/100/1000
PoE Standardı	IEEE802.3af	IEEE802.3af	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at
Maksimum Güç	15.4W	15.4W	30W	30W
PoE Pin-out	1/2(+), 3/6(-)			
Çalışma Sıcaklığı	-20~50°C			
Depolama Sıcaklığı	-40~70°C			
Ölçüler	145 (L) *65 (W) *44 (H) mm			
Giriş Beslemesi	AC : 90~264V/50~60Hz/15W		AC : 90~264V/50~60Hz/30W	
Ağırlık	200g			
LED Göstergesi	Power/PoE Status			

Sipariş Numaraları

- PSE501-15W : 10/100Base-T POE Enjektör 15.4W
- PSE501G-15W : 10/100/1000Base-T POE Enjektör 15.4W
- PSE501-30W : 10/100Base-T POE Enjektör 30W
- PSE501G-30W : 10/100/1000Base-T POE Enjektör 30W